



**Motori asincroni con inverter a bordo autofrenanti serie TA**  
**TA series induction self brake motors with inverter on board**  
**Moteurs asynchrones autofreinants avec variateur de frequence montè serie TA**  
**Bremsmotoren mit integriertem Inverter Serie TA**

## 4 POLI 1500 rpm - Volt 230/50\* Hz - Volt 400/50 Hz

TIPO TYPE	DC				AC				DC - S				POS.DC			
	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight	CF	Cicli/h Cycles/h	PB	Peso Weight
	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	VA	Kg	Nm	∞	Watt	Kg	Nm	∞	Watt	Kg
<b>TA80A</b>	8	9000	25	11,9	8	9000	70	11,9	9,0	9000	34	11,9	15	9000	16	10,5
<b>TA80B</b>	8	9000	25	13,9	8	9000	70	13,9	9,0	9000	34	12,9	15	9000	16	11,8
<b>TA80C</b>	8	9000	25	14,9	8	9000	70	14,9	9,0	9000	34	14,9	15	9000	16	13,0
<b>TA90S</b>	16	13500	30	17,9	16	13500	120	17,9	9,5	13500	34	15,9	30	13500	16	14,9
<b>TA90L</b>	16	11000	30	18,9	16	11000	120	18,9	9,5	11000	34	16,9	30	11000	16	16,4
<b>TA90LB</b>	16	8000	30	22,4	16	8000	120	22,4	9,5	8000	34	22,4	30	8000	16	18,4
<b>TA100A</b>	32	7200	40	27,9	45	7200	160	29,9	12,0	7200	40	24,9	60	7200	21	24,9
<b>TA100B</b>	32	6000	40	32,4	45	6000	160	34,4	12,0	6000	40	29,4	60	6000	21	28,9
<b>TA112A</b>	60	3600	50	42,8	70	3600	300	42,8	12,5	3600	40	37,8	120	3600	21	39,8
<b>TA132S *</b>	80	1100	55	60,8	95	1100	500	61,8	17,0	1100	40	52,8	240	1100	28	59,8
<b>TA132M *</b>	80	850	55	70,8	95	850	500	71,8	17,0	850	40	61,8	240	850	28	68,8

\* = solo per quantità / only by quantity / uniquement par quantité / nur nach Menge